



Allmänt

NDC-1 är en nöddörrcentral som ger en smidig lösning för övervakning av individuella nöddörrar. Enheten är mycket enkel att installera och har både lysdioder, summer (separat bortkopplingsbara) och reläutgångar som aktiveras vid låsmanöver / förlarm och larm. Enheten är även sabotageskyddad.

Funktioner

Nöddörrcentral NDC-1 har ingångar som kan väljas som brytande (NC), slutande NO) eller dubbelbalanserade och potentialfria växlande utgångar. Enheten kan användas på 3 olika sätt som enkelt väljs med DIP-switchar.

Funktion A: Nöddörrslarm med möjlighet till passage.

Funktion B: Nöddörrslarm med återinrymningshandtag Assa/Abloy 179.

Funktion C: Daglarm med lås och funktion för behörig uppställning.

Funktion D: Daglarm med lås- och spärrfunktion.

Egenskaper

- ▶ Nöddörrcentral för övervakning av nöddörrar
- ▶ 4 olika funktionssätt
- ▶ LED-indikeringar och summer för förlarm och larm
- ▶ Växlande reläutgångar för låsmanöver / förlarm och larm
- ▶ Sabotageskydd mot öppning och bortbrytning

Tekniska data

Spänning:	9-28 VDC
Strömförbrukning:	25 mA i vila, 65 mA i larm (gäller vid både 12 och 24 VDC)
Ingångar:	3 st (magnetkontakt, förbikopplare och återställning), NC, NO eller balanserade
Reläutgångar:	3 st potentialfria (1 A, 30 VDC), förlarm, larm och sabotage
Indikeringar:	2 st röda LED (20 mm)
Summer:	Ljudtryck 90 dB
Sabotageskydd:	Mot öppning och bortbrytning
Arbetstemperatur:	-30°C till +50°C
Mått (B x H x D):	85 x 155 x 40 mm

